

Data teknis

Fluke insulated screwdriver kit



Fitur utama

- 7 insulated screwdrivers termasuk square, slotted dan Phillips
- Berbagai ukuran dan panjang poros
- Tersertifikasi untuk 1000 V ac, 1500 V dc
- Pegangan ergonomis yang disesuaikan dengan tangan pengguna mengurangi ketegangan dan kelelahan kerja serta memberikan torsi maksimum.
- Seluruh pegangan inti dilapisi dengan material luar pegangan lembut, lubang gantung untuk keamanan ekstra, dan desain pegangan anti-putar.
- Poros berinsulasi yang ramping memungkinkan akses di area yang sulit dijangkau.
- Ditempa dari baja CMV Jerman untuk ketahanan yang unggul

Ikhtisar Produk: Fluke insulated screwdriver kit

Pekerjaan belum selesai sampai semuanya diperketat. Insulated tools dengan presisi yang pas dan pegangan pengikat yang benar untuk menerapkan torsi maksimum tanpa kerusakan pada kepala. Blade baja kromium-molibdenum-vanadium (CMV) Jerman untuk meminimalkan keausan. Hal terakhir yang Anda inginkan adalah membiarkan driver Anda terlepas dari kepala sekrup dan mungkin menghubungi konduktor langsung terdekat.

Set insulated screwdriver ini mencakup tiga ukuran slotted, dua ukuran Phillips dan dua ukuran persegi. Semua tersertifikasi untuk 1000 volts AC and 1500V DC. Setiap obeng diuji secara individual hingga 10.000 volt. Didukung

oleh [garansi seumur hidup terbatas](#)

Spesifikasi: Fluke insulated screwdriver kit

Type Screwdriver	Panjang blade (inci mm)	Panjang pegangan (inci mm)	Lebar pegangan (inci mm)	Diameter bladeform (inci mm)
 Slot	3 75	3-3/8 86	1 25	3/32 2.55
 Slot	4 100	3-11/16 94	1 5/16 30	5/32 4.0
 Slot	5 125	4-3/16 106	1 7/16 36	1/4 6.0
 Phillips #1	3 80	3-11/16 94	1 3/16 30	7/32 5
 Phillips #2	4 100	4-3/16 106	1 7/16 36	1/4 6
 Square #1	4 100	3-11/16 94	1 3/16 30	5/32 3.5
 Square #2	5 125	4-3/16 106	1 7/16 36	1/4 6

Garansi

Garansi Seumur Hidup Fluke Insulated Hand Tool

Setiap Fluke Insulated Hand Tool akan bebas dari cacat material dan pengerjaan seumur hidup. Seperti yang digunakan di sini, "seumur hidup" didefinisikan sebagai tujuh tahun setelah Fluke menghentikan pembuatan produk, tetapi masa garansi harus setidaknya lima belas tahun sejak tanggal pembelian. Garansi ini tidak mencakup kerusakan akibat kelalaian, penyalahgunaan, kontaminasi, perubahan, kecelakaan atau kondisi operasi atau penanganan yang tidak normal, kerusakan atau keausan normal komponen mekanis. Garansi ini hanya mencakup pembeli asli dan tidak dapat ditransfer.

Rekomendasi untuk penggunaan dan perawatan in-service dari Fluke Insulated Hand Tools

Berikut ini adalah panduan mengenai perawatan, inspeksi, pengujian ulang dan penggunaan Fluke Insulated Hand Tools.

Peringatan - untuk menghindari sengatan listrik atau cedera pribadi:

- t
- Pastikan jari di belakang alat pelindung jari. Jangan peah menyentuh bagian konduktif.
- t
- Selalu pakai pelindung mata yang disetujui.
- t
- Jangan gunakan di lokasi basah atau lembab. Jangan gunakan kecuali alat ini bersih dan kering.
- t

- Jangan berikan tekanan atau tekanan berlebihan pada alat isolasi yang dapat menyebabkan kerusakan. Contohnya termasuk menggunakan permukaan berinsulasi sebagai titik tumpu untuk mencungkil atau menggigit atau mencengkeram pegangan alat yang terisolasi dengan alat lain seperti tang atau kunci pas untuk meningkatkan torsi atau daya ungkit.

Jika alat digunakan dengan cara yang tidak ditentukan, perlindungan mungkin terganggu.

Penyimpanan

Insulated hand tools harus disimpan dengan baik untuk meminimalkan risiko kerusakan pada isolasi karena penyimpanan atau pengangkutan. Insulated hand tools ini harus disimpan terpisah dari perkakas lain untuk menghindari kerusakan mekanis atau kebingungan dengan perkakas yang tidak diinsulasi. Selain itu, insulated hand tools ini harus dicegah dari kontak dengan permukaan yang terlalu panas (misalnya pipa uap) atau paparan radiasi UV yang berlebihan.

Periksa sebelum digunakan

Sebelum digunakan, setiap Insulated Hand Tool harus diperiksa secara visual oleh pengguna. Jika ada keraguan tentang keamanan insulated hand tool, harus dikenai pemeriksaan oleh orang yang kompeten dan jika perlu diuji ulang untuk menentukan kesesuaian atau dibuang untuk mencegah penggunaan lebih lanjut.

Suhu

Insulated Hand Tools harus digunakan hanya di lingkungan yang suhunya antara -20°C dan $+70^{\circ}\text{C}$ dan, untuk alat bertanda "C", antara -40°C dan $+70^{\circ}\text{C}$.

Pemeriksaan berkala dan pengujian ulang listrik

Pemeriksaan visual tahunan oleh orang yang terlatih disarankan untuk menentukan kesesuaian Insulated Hand Tool untuk layanan lebih lanjut. Jika uji ulang listrik diperlukan oleh peraturan nasional atau dalam kasus keraguan setelah pemeriksaan visual, uji dielektrik yang berlaku IEC 60900 untuk insulated hand tools harus dilakukan.

Untuk detail, hubungi [Pusat Layanan Fluke](#)

Model



IKSC7

Insulated 7 units Screwdriver Kit

Mencakup:

- ISLS3 Insulated Slotted Screwdriver 3/32, 3"
 - ISLS5 Insulated Slotted Screwdriver 5/32, 4"
 - ISLS8 Insulated Slotted Screwdriver 1/4, 5"
 - IPHS1 Insulated Phillips Screwdriver #1, 3"
 - IPHS2 Insulated Phillips Screwdriver #2, 4"
 - ISQS1 Insulated Squared Screwdriver #1, 4"
 - ISQS2 Insulated Squared Screwdriver #2, 5"
-



Pemeliharaan preventif yang disederhanakan. Tak ada lagi pekerjaan ulang.

Hemat waktu dan tingkatkan keandalan data pemeliharaan Anda dengan menyinkronkan pengukuran secara nirkabel menggunakan sistem Fluke Connect

- Menghilangkan kesalahan entri data dengan menyimpan pengukuran secara langsung dari alat dan menghubungkannya dengan perintah kerja, laporan, atau catatan aset.
- Memaksimalkan waktu operasi dan meyakinkan dalam mengambil keputusan pemeliharaan dengan data yang dapat dipercaya dan dilacak.
- Tidak ada lagi papan klip, buku catatan, dan banyak spreadsheet dengan transfer pengukuran nirkabel satu langkah.
- Mengakses pengukuran dasar, historis, dan terbaru menurut aset.
- Membagikan data pengukuran menggunakan panggilan video ShareLive™ dan email.

Temukan selengkapnya di flukeconnect.com



Semua merek dagang adalah properti dari pemiliknya masing-masing. Layanan WiFi atau seluler diperlukan untuk berbagi data. Smartphone, layanan nirkabel dan paket data tidak termasuk dalam pembelian. Penyimpanan 5GB pertama gratis. Detail dukungan melalui telepon dapat dilihat di fluke.com/phones.

Layanan nirkabel dan paket data smartphone tidak termasuk dalam pembelian. Fluke Connect tidak tersedia di semua negara.