

Fluke i5sPQ3, 5 A AC Current Clamps, 3-pack



Nøkkelfunksjoner

- Low level current clamp measures up to 5 A AC
- Compact shape makes transporting and storing convenient; the clamp measures only 116 x 43 x 23 mm (4.6 x 1.7 x .9 in)
- Take accurate readings without breaking the circuit
- CAT III 600 V (For insulated conductors only)

Produktoversikt: Fluke i5sPQ3, 5 A AC Current Clamps, 3-pack

En pakke med 3 deler av i5s-strømtengene, spesielt utviklet for å gi nøyaktig svakstrøm under måling av sekundære strømtransformatorer. Denne kostnadsbesparende trepakningen er perfekt for bruk med trefaseverktøy, for eksempel Fluke 434 eller Fluke 435

Spesifikasjoner: Fluke i5sPQ3, 5 A AC Current Clamps, 3-pack

Spesifikasjoner

Nominelt strømområde

5 A

Kontinuerlig strømområde	10 mA til 6 A
Maksimal ikke-destruktiv strøm	70 A
Laveste målbare strøm	10 mA
Grunnleggende nøyaktighet	48 Hz til 65 Hz
	10 mA til 1 A 1 % + 5 mA
	1 A til 5 A 1 %
Frekvens for brukbar respons	40 Hz til 5 kHz
Utgangsnivå(er)	400 mV/A
Inngangsbelastningsimpedans	> 1 MΩ i parallell med opptil 47 pF
Crestfaktor	3, legg til 0,7 % på nøyaktighet
Sikkerhetsspesifikasjoner	
Sikkerhet	CAT III 600 V per IEC/EN61010-1, forurensningsgrad 2
Maksimal spenning	600 V AC
Mekaniske og generelle spesifikasjoner	
Garanti	5 år
Største lederdiameter	15 mm
Utgangskabellengde	2,5 m
BNC-adapter	Ja
BNC- til banan-adapter inkludert	Nei

Modeller



Fluke i5sPQ3

5 A ac Current Clamps, 3-pack

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Norge AS
Postboks 383
1411 Kolbotn
Tlf: 800 18 227
E-mail: cs.no@fluke.com
www.fluke.no

©2025 Fluke Corporation. Med enerett.
Informasjonen kan endres uten varsel. Vi tar
forbehold om trykkfeil.
04/2025

**Endring av dette dokumentet er ikke tillatt uten
skriftlig tillatelse fra Fluke Corporation.**