

Dados técnicos

5080A/MEG | Opção de calibração do 5080A-MEG Megohm Meter



Informações gerais sobre o produto: 5080A/MEG | Opção de calibração do 5080A-MEG Megohm Meter

Opção de calibração de megômetro para o 5080A Multi-Product Calibrator

A opção de calibração de megômetro do 5080A permite que o 5080A Multi-Product Calibrator calibre a saída de alta tensão dos megômetros e outros dispositivos de testes de isolamento portáteis e de bancada. Essa opção permite a medição de resistores com altos valores de ohms e alta tensão (até 18 GΩ). Ele também mede saídas de alta-tensão.

Fácil operação

Para ter acesso aos recursos da opção de calibração de megômetro do 5080A, basta selecionar o modo "MEG" no painel frontal do calibrador. Todas as saídas estão localizadas de maneira prática no bloco de saída do calibrador para facilitar ligações e minimizar os erros decorrentes do cabeamento.

Especificações: 5080A/MEG | Opção de calibração do 5080A-MEG Megohm Meter

Especificações	
Resistência de isolamento	Faixas: 10 kΩ a 10 GΩ mais valor único de 18 GΩ Melhor especificação de um ano: 0,2%
Tensão de isolamento	Faixas: 0 V a 1575 V cc (pico) Melhor especificação de um ano: 1%
Resistência de continuidade	Faixas: 1 Ω a 5,9 kΩ (16 valores) Melhor especificação de um ano: 0,1%

Corrente de continuidade

Faixas: 700 mA (máximo)
Melhor especificação de um ano: 1,2%

Modelos



5080A/MEG

Opção de calibração do 5080A-MEG Megohm Meter

Fluke. *Keeping your world up and running.®*

Fluke Corporation

PO Box 9090, Everett, WA 98206 EUA

Para obter mais informações, ligue para os seguintes números:

Tel: (11) 3530-8901

Email: info@fluke.com.br

www.fluke.com/pt-br

Fluke do Brasil Ltda

CENESP Av. Maria Coelho Aguiar,

215 – Bloco G, 1º andar

São Paulo/SP – CEP: 05804-900

©2025 Fluke Corporation. Todos os direitos reservados. Os dados fornecidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

04/2025

É proibido modificar este documento sem permissão escrita da Fluke Corporation.